

SPECIFICATION : CA-30

Type	Solid-State Amplifier
In-put	2 Microphone
	1 Auxiliary
Bell	1 Chime Sound 4 frequency
Tone	2 Bend, BASS-TREBLE +-10dB
Master	Master-Control Output Level
Output	4-8 Ohms.
	30 Watts RMS.
	Pre-Output
Frequency Requiem	50 Hz..-18K Hz..
Dimension(WxHxD)	290 mm. x100 mm. x220 mm.
Wight	2.7 Kgs..



Chime Amplifier Condenser Microphone With High Power Amplifier

ฟังก์ชันการทำงาน

- สามารถใช้ Mic พิ้นอีก 1 ตัว เข้าทางหลังเครื่อง
- มี Condenser Mic บนตัวเครื่อง ก้าน Mic ยาว 48 ซม.
- สามารถใช้กับเครื่องเล่น Tape, VCD หรือ CD
- สามารถใช้กับเครื่องขยายเครื่องอื่นได้
- กด Switch Chime มีเสียง ดัง-ต๊อง
- มีกำลังขยายเสียงถึง 30 Watts RMS.



การใช้งานหน้าเครื่อง

- เป็น Switch เปิด-ปิด พว AC. 220V. เข้าเครื่อง
- เป็น วอลุ่มเปิด ดัง-เบา ของเสียงเพลงจาก VCD, CD เข้าทางหลังเครื่อง
- เป็น วอลุ่มเปิด ดัง-เบา ของเสียง Mic จากภายนอก เข้าทางหลังเครื่อง
- เป็น วอลุ่มเปิด ดัง-เบา ของเสียง Mic ที่อยู่บนหลังเครื่องในตัว
- เป็น วอลุ่มเปิด ดัง-เบา ของเสียง Bell เสียงดัง-ต๊อง ดังก่อนเปิด Mic
- เป็น วอลุ่มปรับเสียงทุ้มให้ดัง นาก-น้อย
- เป็น วอลุ่มปรับเสียงแหลมให้ดัง นาก-น้อย
- เป็น วอลุ่มปรับเสียง ให้ดัง นาก-น้อย ออกสู่ลำโพง
- เป็น Switch กดเสียง ดัง-ต๊อง ออกสู่ลำโพง ทั้งยังเป็น Switch เปิด-ปิด Mic ในตัว

หาซื้อได้ตามร้านเครื่องเสียงชั้นนำทั่วประเทศ

Note : Specification and design subject Modification without notice

