

HONiC

Audio & Sound PA

www.honic.co.th, E-mail : homesonic@hotmail.com

เครื่องเสียงคนไทย ก้าวไกลระดับสากล
Professional Electronic Product

www.facebook.com / honic page

ผลิตในประเทศไทย

STEREO POWER AMPLIFIER

UI-2000, UI-2400, UI3000

UI-Series

Full Option Protection

UI-SERIES เป็น Stereo Power Amp ที่มีระบบป้องกันทุกขั้นตอน

- เครื่องขยายเสียง Stereo High Power Amplifier ที่ใช้ Transistor แบบ Bipolar
- มี Volume ปรับความดังเสียง อยู่ด้านหน้า
 - มี LED บอกตำแหน่งการทำงานของเครื่อง
 - สามารถต่อแบบ Stereo หรือ Bridge Mono



- Soft Start Protect วงจรป้องกันการกระชากไฟขณะเปิดเครื่อง
- High Temperature Protect ป้องกันอุณหภูมิที่ Heatsink
- DC Voltage Protect ป้องกันแรงดัน DC Voltage ออกถ้าโพง
- Overload Protect ป้องกันกระแสเกินเมื่อต่อ Load ต่ำเกินไป
- Short Circuit Protect วงจรป้องกันการลัดวงจรของ Output
- LED Display แสดงสถานะการใช้งาน, ความดัง, และความถี่ของสัญญาณและเมื่อเกิด Overload

SPECIFICATION

TYPE	Stereo Power Amplifier Bipolar Transistor.
Input Impedance	22k/10k (Balance /Unbalance).
Input sensitivity	0.7 V. For full rated power.
Frequency Response	20Hz -20kHz
Damping Factor	@ 8 ohms, 20Hz -20kHz >120
Hum, Noise; 20Hz -20kHz	<-55dB
Total Harmonic Distortion	Less than 0.1%, 20Hz -20kHz
Out-put Impedance	2- 8 ohms. Speaker
Options	Electronic Protection. Soft start protection., Short circuit protection. Overload protection., DC-Voltage protection. High temperature protect limiter., LED Display clip / level.
Rack height	3U
Dimension (WxHxD)	483x133x550 mm.
Power Requirement	AC-220V.
LED Indicator	ON-OFF Power 220V.AC., Signal ON, Stereo, MONO, Bridge and Over load protect.

	UI-2000	UI-2400	UI-3000
Power Output. 8 Ω /Ch.	510 x 2 Watts	680 x 2 Watts	800 x 2 Watts
4 Ω /Ch.	900 x 2 Watts	1,200 x 2 Watts	1,500 x 2 Watts
2 Ω /Ch.	1,400 x 2 Watts	1,650 x 2 Watts	1,900 x 2 Watts
Bridge 8 Ω /Ch.	1,700 Watts	2,200 Watts	2,600 Watts
4 Ω /Ch.	2,700 Watts	3,100 Watts	3,700 Watts
Power 220.Volt-50Hz.	3,800 VA.	4,500 VA.	5,000 VA.
Net Weight.	32 Kg.	33 Kg.	35 Kg.
Fuse 220V./50Hz.	20 A.	25 A.	25 A.

* Specifications are subject to change without prior notice

HOME SONIC
ELECTRONIC CO., LTD.

บริษัท โฮมโซนิค อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

113 ซ.เอกชัย66/6 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

โทร 02-415-7444, 02-415-6040, 02-898-7223 Fax 02-416-0731

E-mail: homesonic@hotmail.com WWW.honic.co.th



HONiC
Audio & Sound PA

ตัวแทนจำหน่าย